

Scheda Tecnica LAR 18

Alimentatore da pozzetto

Alimentatore studiato per offrire una stazione di alimentazione supplementare e indipendente dalla centrale di allarme, in quanto le colonne hanno necessità di alimentazione 12V per la sezione circuitale e 24V per i riscaldatori. Resinato e con potenza sufficiente può essere inserito nel pozzetto per fornire l'alimentazione fino a 2 colonne (4 raggi totali: 4RX su una colonna e 4TX sull'altra)

CARATTERISTICHE	
Alimentazione di ingresso	220Vac
Alimentazione in uscita in continua	12Vdc @ 0,9A
Alimentazione in uscita in alternata	24Vac @ 2,5A
Potenza totale	60W
Uscita per batteria	Per batteria al piombo 12V 4Ah
Grado di protezione	Resinato - IP67
Dimensioni	105 x 105 x 140 mm
Peso	2,5 Kg

